



Zimo Sound-Projekt

## Regelspur Dieseltriebwagen

### ČD Baureihe 810

Version: 1

Projekte für MX64x/MX69x - Version 1.0, Geändert 22. 5. 2021

## Modell Roco, Spur HO

### F-Tasten Belegung:

F-Taste	Sound	Bemerkung
F0	Spitzenlicht	richtungsabhängig
F1	Rotes Rücklicht	richtungsabhängig
F2	Fernlicht	richtungsabhängig
F3	Rangiergang	
F4	Beschleunigungs kurven - deaktivierung	Licht in Führerstand richtungsabhängig
F5	Licht in Interier	Führerstand richtungsabhängig
F6	Freilauf	
F7	Hupe 1	
F8	Sound ON/OFF	
F9	Hupe 1 kurz	
F10	Hupe 2	
F11	Pfeife 1	
F12	Bahnhof Ansage	
F13	Heizung	
F14	Tür auf / zu	
F15	Kompressor	Zufallssound
F16	Schaffnerpfeiff	
F17	Kuppelung	
F18	Entkuppelung	
F19	Sound Set – in Ladung/one Ladung	
F20	Kurvenquietschen	
F24	Sand	
F26	Taste zum Leiser-Schalten des Sounds	
F27	Taste zum Lauter-Schalten des Sounds	
F28	Mute	

### CV's für Sound-Version Roco

CV# 3 = 25	CV# 4 = 13	CV# 6 = 105	CV# 33 = 80	CV# 34 = 160	CV# 35 = 0
CV# 36 = 0	CV# 37 = 0	CV# 38 = 0	CV# 39 = 0	CV# 40 = 0	CV# 41 = 0
CV# 42 = 0	CV# 43 = 0	CV# 44 = 0	CV# 45 = 0	CV# 46 = 0	CV# 57 = 140
CV# 155 = 3	CV# 156 = 4	CV# 430 = 1	CV# 432 = 1	CV# 434 = 2	CV# 436 = 2
CV# 438 = 14	CV# 440 = 15	CV# 442 = 5	CV# 444 = 7	CV# 447 = 7	CV# 448 = 3
CV# 450 = 3	CV# 451 = 4	CV# 452 = 4	CV# 453 = 3	CV# 454 = 3	CV# 456 = 8
CV# 458 = 9	CV# 459 = 5	CV# 460 = 4	CV# 462 = 8	CV# 464 = 9	

## Einstellungen für Baiwagen

CV# 63 = 0	CV# 125 = 0	CV# 126 = 0	CV# 430 = 5	
------------	-------------	-------------	-------------	--

## Funtion F12

CV	Bahnhof Ansage ČD	Bahnhof Ansage ZSSK	Zugführer Trompete	nichts
546	1	2	3	0



Mehr - <http://jacek-modely.cz>